




Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3612
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3612
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3612



3612

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand, mit RAST-5-Führungsrahmen (erforderliches Zubehör): Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen am Führungsrahmen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3612

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Direct connection, with the printed circuit board edge, with RAST 5 guide frame (necessary accessory): Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the guide frame

All drawings in view of mating direction (*)

3612

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion directe, avec le board de la carte imprimée, avec cadre de guidage RAST 5 (accessoire nécessaire): Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes au cadre de guidage

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
 2 poles
 2 pôles

3612 02 K00



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab, K 1c 2d, V 1/2

3612 02 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3


3-polig
 3 poles
 3 pôles

3612 03 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab, K 1c 2d 3cd, V 1/2

3612 03 K01



Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3612 03 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab, K 1cd 2c 3d, V 2/3

4


4-polig
 4 poles
 4 pôles

3612 04 K00




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1c 2d 3c 4d, V 1/2 3/4

3612 04 K01



Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c 4d, V 1/2 3/4

3612 04 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1cd 2c 3d 4cd, V 2/3

5


5-polig
 5 poles
 5 pôles

3612 05 K31



Kodierung/keying/codage:
 P 1a 5b, K 1c 2d 3c 5d, V 1/2 3/4

3612 05 K90




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 2d 3cd 4c 5d, V 1/2 4/5

Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3612
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3612
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3612

6

6-polig
6 poles
6 pôles


3612 06 K00



Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
3cd 4c 5d, V 1/2 4/5

3612 06 K90



Kodierung/keying/codage:

P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
3cd 4c 5d, V 2/3 4/5