




Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Messerleiste 3647-1 M07S03
Keyings according to RAST 5 for Macromodul tab header 3647-1 M07S03
Codages suivant RAST 5 pour réglette à couteaux Macromodul 3647-1 M07S03



3647-1 M07S03

Für diese Messerleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Messerleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3647-1 M07S03

For this tab header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the tab header

All drawings in view of mating direction (*)

3647-1 M07S03

Pour cette réglette à couteaux Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à couteaux

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3647-1 02 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2a, K 1c 2d, V 1/2

3

3-polig
3 poles
3 pôles

3647-1 03 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2a 3a, K 1c 2d 3cd, V 1/2

4

4-polig
4 poles
4 pôles

3647-1 04 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2a 3a 4a, K 1c 2d 3c 4d, V 1/2 3/4

5

5-polig
5 poles
5 pôles

3647-1 05 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
P 1a 2a 3a 4a 5a, K 1c 2d 3c 4d 5cd, V 1/2 3/4

6

6-polig
 6 poles
 6 pôles

3647-1 06 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
 3cd 4c 5d 6cd, V 1/2 4/5

7

7-polig
 7 poles
 7 pôles

3647-1 07 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 1c 2d 3cd 4cd 5c 6d 7cd, V 1/2 5/6

8


8-polig
 8 poles
 8 pôles

3647-1 08 K00M07S03




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab 8ab, K 1cd 2cd 3c 4d 5c 6d 7cd 8cd, V 3/4 5/6

3647-1 08 K72M07S03



Kodierung/keying/codage:
 K 4d 5c, V 3/4 5/6

3647-1 08 K73M07S03



Kodierung/keying/codage:
 K 3c 6d, V 3/4 5/6