




Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Messerleiste 3648
Keyings according to RAST 5 for Macromodul tab header 3648
Codages suivant RAST 5 pour réglette à couteaux Macromodul 3648



3648

Für diese Messerleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Messerleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3648

For this tab header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the tab header

All drawings in view of mating direction (*)

3648

Pour cette réglette à couteaux Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à couteaux

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

3648 02 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3648 02 K15




Kodierung/keying/codage:
P 2b, K 1c 2d, V 1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3648 03 K01



Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3648 03 K07




Kodierung/keying/codage:
P 1a 3a, K 1c, V 1/2

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3648 04 K02




Kodierung/keying/codage:
P 1a 4b, K 1c, V 1/2 3/4

3648 04 K30




Kodierung/keying/codage:
P 2a 4b, K 2d 3c, V 1/2 3/4

3648 04 K33



Kodierung/keying/codage:
P 3a, K 2d 3c, V 1/2 3/4

3648 04 K101




Kodierung/keying/codage:
P 1b 2b 4b, K 2d 3c 4d, V 1/2 3/4

5


5-polig
 5 poles
 5 pôles

3648 05 K14



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 4a, K 3d 5d, V 1/2 4/5

3648 05 K33




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 4a, K 3d 4c, V 1/2 4/5

6

6-polig
 6 poles
 6 pôles

3648 06 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c 6d, V 1/2 4/5

7

7-polig
 7 poles
 7 pôles

3648 07 K30




Kodierung/keying/codage:
 P 3a 4a, K 3d 7d, V 1/2 5/6

8


8-polig
 8 poles
 8 pôles

3648 08 K52



Kodierung/keying/codage:
 P 1a 2b 5a 8b, K 1c 3c 8d, V 1/2 3/4 7/8

3648 08 K68



Kodierung/keying/codage:
 P 1b 2b 3b 4a 5ab 7a, K 1c 4d 6d 7c 8d, V 1/2 3/4 5/6 7/8