




Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3611
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3611
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3611



3611

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Stiftleiste:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3611

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 pin header:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3611

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec réglette à broches RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3611 02 K00




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab, K 1c 2d, V 1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3611 03 K00



Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab, K 1c 2d 3cd, V 1/2

3611 03 K90




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab, K 1cd 2c 3d, V 2/3

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3611 04 K00



Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1c 2d 3c 4d, V 1/2 3/4

3611 04 K90




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab, K 1cd 2c 3d 4cd, V 2/3

5


5-polig
5 poles
5 pôles

3611 05 K00



Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 2d 3c 4d 5cd, V 1/2 3/4

3611 05 K90




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab, K 1c 2d 3c 4c 5d, V 1/2 4/5

Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Steckverbinder 3611
Keyings according to RAST 5 for Macromodul connector 3611
Codages suivant RAST 5 pour connecteurs Macromodul 3611

6


6-polig
 6 poles
 6 pôles

3611 06 K00



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
 3cd 4c 5d 6cd, V 1/2 4/5

3611 06 K91




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab, K 1c 2d
 3cd 4cd 5c 6d, V 1/2 5/6

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3611 07 K00



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 1c 2d 3cd 4cd 5c 6d 7cd, V 1/2 5/6

3611 07 K90



Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2ab 3ab 4ab 5ab 6ab 7ab,
 K 1cd 2c 3d 4cd 5cd 6c 7d, V 2/3 6/7