




**Kodierungen für RAST-5-Steckverbinder 3613**  
**Keyings for RAST 5 connector 3613**  
**Codages pour connecteur RAST 5 3613**



**3613**

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor.



K Kodierung  
 P Positionierung  
 V Verriegelung


**Steckweise direkt**, auf den Leiterplattenrand:

Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung) kodiert. Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (\*) gesehen

**3613**

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below.



K keying  
 P positioning  
 V lock


**Direct connection**, with the printed circuit board edge:

Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (\*)

**3613**

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous.



K codage  
 P positionnement  
 V verrouillage

**Connexion directe**, avec le board de la carte imprimée:


Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (\*)

**2**


2-polig  
 2 poles  
 2 pôles

**3613 02 K03**




Kodierung/keying/codage:  
 K1/2

**3613 02 K06**



Kodierung/keying/codage:  
 P1 P2

**3613 02 K13**




Kodierung/keying/codage:  
 P1 K1/2

**3**


3-polig  
 3 poles  
 3 pôles

**3613 03 K05**



Kodierung/keying/codage:  
 P2 K2/3

**3613 03 K18**




Kodierung/keying/codage:  
 P1 P2 K1/2

**4**

4-polig  
 4 poles  
 4 pôles

**3613 04 K07**




Kodierung/keying/codage:  
 P1 P2

**5**


5-polig  
 5 poles  
 5 pôles

**3613 05 K01**



Kodierung/keying/codage:  
 K1/2

**3613 05 K10**




Kodierung/keying/codage:  
 K3/4

**Kodierungen für RAST-5-Steckverbinder 3613**  
**Keyings for RAST 5 connector 3613**  
**Codages pour connecteur RAST 5 3613**

**6**


6-polig  
6 poles  
6 pôles

**3613 06 K04**



Kodierung/keying/codage:  
K1/2

**3613 06 K12**



Kodierung/keying/codage:  
P1 P2 K2/3