




Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Messerleiste 3647
Keyings according to RAST 5 for Macromodul tab header 3647
Codages suivant RAST 5 pour réglette à couteaux Macromodul 3647



3647

Für diese Messerleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Messerleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3647

For this tab header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the tab header

All drawings in view of mating direction (*)

3647

Pour cette réglette à couteaux Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 5 :


Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à couteaux

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2


2-polig
2 poles
2 pôles

3647 02 K00




Kodierung/keying/codage:
P 1ab 2ab, K 1c 2d, V 1/2

3647 02 K01




Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a, K 1c 2d, V 1/2

3647 02 K04



Kodierung/keying/codage:
P 1ab, K 1c, V 1/2

3647 02 K14




Kodierung/keying/codage:
P 1b 2a, K 1c, V 1/2

3


3-polig
3 poles
3 pôles

3647 03 K01




Kodierung/keying/codage:
P 1b, K 1c 2d, V 1/2

3647 03 K02




Kodierung/keying/codage:
P 2b 3b, K 1d 2c, V 2/3

3647 03 K06




Kodierung/keying/codage:
P 1a 3b, K 1c, V 1/2

3647 03 K19



Kodierung/keying/codage:
P 1a 3b, K 1d 2c, V 2/3

3647 03 K20




Kodierung/keying/codage:
P 2a 3b, K 1d 2c, V 2/3

Kodierungen nach RAST 5 für Macromodul-Messerleiste 3647
Keyings according to RAST 5 for Macromodul tab header 3647
Codages suivant RAST 5 pour réglette à couteaux Macromodul 3647

4


4-polig
 4 poles
 4 pôles

3647 04 K01



Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c, 4d, V 1/2 3/4

3647 04 K13




Kodierung/keying/codage:
 P 1ab 2b 3a 4ab, K 1c 4d, V 1/2 3/4

5

5-polig
 5 poles
 5 pôles

3647 05 K25




Kodierung/keying/codage:
 P 1a 4b 5b, K 1c 4d 5d, V 1/2 3/4

6


6-polig
 6 poles
 6 pôles

3647 06 K01




Kodierung/keying/codage:
 P 1b, K 3c 6d, V 1/2 4/5

3647 06 K64



Kodierung/keying/codage:
 P 3a 5ab, K 2d 5c, V 1/2 5/6

3647 06 K83




Kodierung/keying/codage:
 P 1b 2a 3a 4a 5a 6b, K 1c 2d 3c 5c,
 V 1/2 3/4 5/6

7


7-polig
 7 poles
 7 pôles

3647 07 K03



Kodierung/keying/codage:
 P 5b, K 3d 7d, V 1/2 6/7

3647 07 K71




Kodierung/keying/codage:
 P 3a 5a, K 1d 4d 5d, V 2/3 6/7

8

8-polig
 8 poles
 8 pôles

3647 08 K52



Kodierung/keying/codage:
 P 1a 2b 5a 8b, K 1c 3c 8d, V 1/2 3/4 7/8