


733520

Für diesen Steckverbinder definiert Lumberg die unten dargestellten Kodierungen. Auslieferungszustand ist immer K99 (alle Kodierstifte vorhanden), das Kodierschneiden erfolgt während des Konfektionierens.




Steckweise direkt, auf die Leiterplattenfläche:
 Kodierung durch Kodierstifte und dazu passende Bohrungen in der Leiterplatte

* Steckrichtung

733520

For this connector, Lumberg defines the keyings listed below. State of delivery is always K99 (all keying pins present), the keyings are cut during the harnessing process.




Direct connection, with the printed circuit board surface:
 Keying by means of keying pins and matching bore holes in the circuit board

* mating direction


3
 3-polig
 3 poles

733520 03 K00




Kodierung/keying:
 -

733520 03 K01




Kodierung/keying:
 K 1/2

733520 03 K02



Kodierung/keying:
 K 2/3


733520 03 K99



Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3

4
 4-polig
 4 poles


733520 04 K99



Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3 3/4

5
 5-polig
 5 poles

733520 05 K99




Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3 3/4 4/5

6


6-polig
 6 poles

733520 06 K00




Kodierung/keying:
 -

733520 06 K01



Kodierung/keying:
 K 2/3

733520 06 K99




Kodierung/keying:
 K 2/3 3/4 4/5 5/6

7

7-polig
 7 poles

733520 07 K99




Kodierung/keying:

8

8-polig
 8 poles

733520 08 K99




Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3 3/4 4/5

9

9-polig
 9 poles

733520 09 K99




Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3 3/4

10

10-polig
 10 poles

733520 10 K99




Kodierung/keying:
 K 1/2 2/3 3/4 4/5

11


11-polig
 11 poles

733520 11 K00




Kodierung/keying:
 -

733520 11 K01




Kodierung/keying:
 K 4/5

733520 11 K02




Kodierung/keying:
 K 5/6

733520 11 K03




Kodierung/keying:
 K 6/7

733520 11 K04



Kodierung/keying:
 K 7/8

733520 11 K99




Kodierung/keying:
 K 4/5 5/6 6/7 7/8

12

12-polig
 12 poles

733520 12 K99




Kodierung/keying:
 K 4/5 5/6 6/7 7/8

13

13-polig
 13 poles

733520 13 K99



Kodierung/keying:
 K 5/6 6/7 7/8 8/9